

Opsætning af Bridgemate systemet

Fra og med BridgeCentral version 358 har brugerne i BridgeCentral forbedrede muligheder for, at styre Bridgemate-systemet fra BridgeCentral.

Bridgemate systemet har efterhånden rigtigt, rigtigt mange opsætningsmuligheder (som alle kan styres fra Bridgemate Control programmet) og med introduktionen af Bridgemate III bliver det endnu mere kompliceret.

Under menupunkt Vedligehold → Opsætning → Bridgemate ses følgende skærbillede:

Øverste valgmulighed (BM Pro / BM II / BM III) giver sig selv.

Vælg den mulighed der passer til de Bridgemate-servere I har i din klub.

Hvis klubben bruger både BM II og BM III samtidigt, så skal I vælge ”Bridgemate III”.

BM-III serveren skal i så fald altid startes først.

Placering af serverprogram er som tidligere.

De to nederste valgmuligheder (”Vis navne...” og ”... henter navne fra....”) er også som tidligere.

I det følgende forklares betydningen af de 4 flueben i midten af skærbilledet – der er (lidt) nyt.

- 1) BridgeCentral konfigurerer Bridgemate-serveren, så der indtastes udspil.

Med mindre klubben aldrig nogensinde vil bruge udspil i Bridgemate-terminalerne, så anbefales det stærkt, at sætte flueben her.

- 2) Bridgemate-terminalerne skal altid oversætte medlemsnumre til navne.

Med mindre klubben aldrig nogensinde vil vise navne i Bridgemate-terminalerne, så anbefales det stærkt, at sætte flueben her.

- 3) Lad BridgeCentral styre opsætning af detaljer i Bridgemate systemet.

Dette er nyt. Sættes dette flueben vil BridgeCentral automatisk styre alle de mindre vigtige opsætningsmuligheder i Bridgemate.

For langt hovedparten af DBf's klubber vil det være fint, at sætte dette flueben og glemme alt om detaljerne i opsætningen af Bridgemate Control Software (BCS).

Bemærk dog, at dette flueben er "alt-eller-intet". Er der ting i BridgeCentrals standard-opsætning af BCS, som spillerne ikke kan lide i din klub, så skal du fravælge dette flueben i BridgeCentral og styre alle detaljerne via BCS.

- 4) Kopier automatisk kortfordeling til Bridgemate systemet.

Dette er nyt. Hvis du aldrig bruger Bridgemates detektion af suspekte kontrakter, så bør du undlade, at sætte dette flueben. Hvis du vil bruge Bridgemates detektion af suspekte kontrakter og ønsker at spare indlæsning af bri-/dup-filer i BCS, så sæt dette flueben.

Så ordner BridgeCentral kopiering af fordelingen til BCS for dig. Det er ligegyldigt om du indlæser fordelingen i BridgeCentral før eller efter du laver bws-filen til Bridgemate.

Du skal, som tidligere, selv tilvælge detektion af suspekte kontrakter samt angive grænseværdier i BCS. Disse valg er desværre uden for BridgeCentrals kontrol: BCS tillader ikke, at BridgeCentral tilkobler detektionen af suspekte kontrakter, eller styrer grænseværdierne for dette.

Den indlæste fordeling bruges kun til detektion af suspekte kontrakter. Fordelingen kan naturligvis ikke ses i Bridgemate-terminalerne.

For at BridgeCentral kan styre ovenstående funktionalitet, så skal du i BCS vælge menupunkt Værktøj -> Valgmuligheder -> Bridgemate og sætte flueben i "Brug Bridgemate opsætning angivet af Regnskabsprogram".

Dette flueben skal kun sættes en gang, så husker Bridgemate det – men det skal desværre sættes for alle nye brugernavne til klubbens PC og på nye PC'er.

Bridgemates håndtering af denne valgmulighed i BCS er desværre uden for BridgeCentrals kontrol - så husk, at kontrollere denne valgmulighed i BCS, når du har en ny PC eller et nyt brugernavn.

Et godt råd er i øvrigt: Hvis du synes, at noget opfører sig underligt i Bridgemate-systemet, så kontroller som det allerførste, at valgmuligheden "Brug Bridgemate opsætning angivet af Regnskabsprogram" står korrekt i BCS – det er ofte den opsætning, som er blevet glemt.

Standard opsætning

Det følgende afsnit er en kortfattet beskrivelse af den standard Danske opsætning, som man får i Bridgemate-systemet, hvis man vælger ”Lad BridgeCentral styre opsætning af detaljer”-fluebenet.

- BCS lukkes aldrig ned automatisk
- Kontrakter indtastet på typisk Dansk facon: 4HJ 10 stik (ikke +1/-1 stik)
- Autopower off time / Verifikations tid m.v. er sat til standard Bridgemate værdier.
- Kontrakten vises med bogstaver. 4HJ 10 stik, ikke 4♥ 10 stik.
- Tomt medlemsnummer i turneringer, hvor der indtastes medlemsnummer, tillades ikke. Indtast 0 i stedet.
- Ingen verifikation af spilrækkefølge.
- Turneringslederen skal med pinkode bekræfte ”ikke spillet”.
- Vis tilbageværende antal spil.
- Knap til turneringsleder-tilkald fjernet.
- Score-recap muligt. En knap er synlig til visning af de resultater, der er spillet ved bordet.
- Auto-score-recap. Resultater fra bordet vises automatisk efter runden.
- Spillerne kan ikke rette indtastede resultater – her skal man via TL-menu og TL-pinkode.
- Automatisk angivelse af næste spilnummer. Første spilnummer skal indtastes manuelt.
- Udspil verificeres mod kortfordeling, hvis denne er indlæst i BCS eller kopieret til BCS.
- Vis næste bordplacering i par og hold, men ikke i enkeltmandsturneringer. Bridgemate-systemet understøtter desværre ikke visning af næste bordplacering i EM.
- Indtast ikke parnumre. Funktionen bruges typisk ikke i Danmark.
- Reset-knap til reset af Bridgemate terminalen er konstant synlig.
- Vis ikke kortfordelingen efter spillet, hvis denne er indlæst i BCS eller kopieret til BCS.
- Indtast ikke meldeforløb.
- Indtast ikke kortfordeling efter spillet.
- Sprog i Bridgemate terminalerne sættes til Dansk – med mindre konfigurations-filen (c:\BC3\config.ini) angiver Engelske tekster på storskærm/hjemmesider/papir. BM terminalerne bruger i så fald også Engelske tekster i Bridgemate-terminalerne.

Desuden, i Bridgemate III terminalerne:

- Nord vises i bunden af skærmen (nærmest den spiller som typisk indtaster i terminalerne)
- Scoren vises i to kolonner (NS + ØV)
- Bekræft ikke spillere ved rundestart.

Følgende styres stadigvæk fra BCS:

- Vise resultater fra andre borde. Denne funktion er ikke standard for alle klubber, og er derfor et tilvalg der skal gøres i BCS og ikke del af standard-opsætningen fra BridgeCentral.
- Diverse Bridgemate III opsætning (kontrast, skærm-off tid, lysstyrke osv.)
- TL Pinkoden for Bridgemate 2.
- Tilkobling af Bridgemate App.